




# C4 CCT Sensor LED 22W 3000- 4000K chromé

Applique / plafonnier IP44 IK02, LED intégrée, détecteur de mouvement intégré  
Code : **50515**



| C4/S  | 4000 K                | 21W   | 110° |
|-------|-----------------------|-------|------|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |      |
| 1     | 454                   | 2,86  |      |
| 2     | 113                   | 5,7   |      |
| 3     | 50                    | 8,6   |      |



## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>              | intérieure                                             |
| <b>IP</b>                       | IP44                                                   |
| <b>IK</b>                       | IK02                                                   |
| <b>Classe</b>                   | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| <b>Résistance au feu</b>        | 650°C                                                  |
| <b>Mode de montage</b>          | Mur/Plafond - surface                                  |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>   | diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale           |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>   | anneau / collerette / face ABS                         |
| <b>Orientation du produit</b>   | fixe                                                   |
| <b>Nombre et type de source</b> | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)      |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,56                        |
| <b>Température de couleur</b>    | CCT switch : 3000K / 4000K  |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )        |
| <b>Faisceau</b>                  | 120 °                       |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 1900 lm                     |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 86 lm/W                     |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C             |
| <b>Variation</b>                 | NON                         |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 25000 h - L70/B50 à Ta 25°C |

|                                        |                                       |                                       |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                  | <b>Nbre de on/off</b>                 | 12500                                                                                                                                |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 22 W / 22 W                       | <b>Poids net</b>                      | 1450 gr                                                                                                                              |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 172 mA         | <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                                                                                                                  |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable) | <b>Compatible détection</b>           | OUI - Microwave                                                                                                                      |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                 | <b>Applications spécifiques</b>       | ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil                                                    |
|                                        |                                       | <b>Recommandations d'installation</b> | Bornier avec connexion sans outil.<br>Utilisation possible sans collerette : Flux sortant 1600 lm. Diamètre sans collerette : 400mm. |